

50-160

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدی (متر مکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics		
	15	20	25	30	35		مکش Inlet	رانش Outlet	Power / کيلو وات Kw	A قدرت اسب بخار HP	I / آمپر Amp
	ارتفاع (متر) Head (m)										
	9	8.8	8.6	8.1	7.5	169	65	50	1.5	2	4
	7.9	7.8	7.4	6.8	-	160			1.1	1.5	2.8
	7	6.7	6.2	5.4	-	150			0.75	1	2.2
	6	5.6	5	-	-	140			0.55	0.75	1.7

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدی (متر مکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics		
	30	40	50	60	70		مکش Inlet	رانش Outlet	Power / کيلو وات Kw	A قدرت اسب بخار HP	I / آمپر Amp
	ارتفاع (متر) Head (m)										
	36	35.3	34.2	32.5	30	169	65	50	11	15	22
	32	31	29.8	27.5	24	160			7.5	10	15.7
	28	27	25	21.5	-	150			5.5	7.5	11.6

50-200

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدی (متر مکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics		
	20	25	30	35	40		مکش Inlet	رانش Outlet	Power / کيلو وات Kw	A قدرت اسب بخار HP	I / آمپر Amp
	ارتفاع (متر) Head (m)										
	14.2	13.7	13.2	12.4	11.2	209	65	50	2.2	3	5.2
	11.3	10.8	10	8.8	-	190			1.5	2	4

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدی (متر مکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics		
	30	45	60	75	90		مکش Inlet	رانش Outlet	Power / کيلو وات Kw	A قدرت اسب بخار HP	I / آمپر Amp
	ارتفاع (متر) Head (m)										
	57	55.5	52.5	47	39	209	65	50	18.5	25	34
	52	50	46	40	-	200			15	20	29.2
	46.5	44	39.5	31.5	-	190			11	15	22



50-250

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدھی (متر مکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics		
	20	25	30	35	40		مکش Inlet	رانش Outlet	جریان / I Power / A کیلو وات اسب بخار Amp		
ارتفاع (متر) Head (m)	21.5	20.4	19.2	17.4	14.8	259	65	50	4	5.5	8.8
	19.5	18.5	17	14.8	12	250			3	4	7.5
	15.5	14.5	12.8	10.5	-	230			2.2	3	5.2

دور ۲۹۰۰ RPM 2900	آبدهی (متر مکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics		
	30	45	60	70	80		مکش Inlet	رانش Outlet	Power / A قدرت / I جریان		
									Kw کیلو وات	HP اسب بخار	Amp آمپر
ارتفاع (متر) Head (m)	90	85	78	70	61	259	65	50	30	41	54
	82	78	70	62	53	250			22	30	39.5
	75	70.3	62	54	-	240			18.5	25	34
	70	67	60	-	-	230			15	20	29.2
	62	58	-	-	-	230			11	15	22